



הוראות הפעלה לגלאי נזילות אמריקאי LS3000

1. הגלאי עובד כ-75 שעות עם 3 בטריות מדגם "C"
2. הגלאי נכבה אוטומטית לאחר 10 דקות ללא שימוש
3. יש נורית חיווי שמסמנת על בטריות חלשות, אין לעבוד עם בטריות חלשות אשר יזייפו את הבדיקה.
4. לחיצה אחת קצרה מפעילה את הגלאי
5. לחיצה שנייה לאחר שהגלאי עובד גורמת לאיפוס הגלאי (איפוס חובה לבצע במקום נקי)
6. לחיצה ארוכה מכבה את הגלאי
7. שתי לחיצות מהירות בזמן פעולה משנות את עוצמת הרמקול (שני מצבים גבוה/נמוך)
- * **הגלאי אוטומטי לחלוטין ולא צריך לקבוע לו רמת רגישות**
8. האות "N" מציינת מצב ניטראלי (האוויר ללא גז)
9. כאשר נוריות החיווי נמצאת על 1-2 ישנה נזילה קטנה
10. כאשר נוריות החיווי נמצאת על 3-4 ישנה נזילה בינונית
11. כאשר נוריות החיווי נמצאת על 5-6 ישנה נזילה גדולה
12. טווח טמפרטורה הפעלה $-18^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$